FICHE PRODUIT · AD1203R

Alimentation à découpage 12VDC 3 A (emplacement accu 7Ah) avec relais défaut

Détails techniques

Tension d'entrée	**230V AC**
Tension de sortie	**12V DC**
Intensité de sortie	**3A**
Autoprotection	**Oui**
Secourue	**Oui**

Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, cliquez-ici

Ce modèle convient pour l'alimentation des produits de verrouillage et de contrôle d'accès, auxquels il restitue exclusivement du 12V DC.
Le courant de sortie total est de 3 ampères maximum.

Une batterie d'une capacité de stockage de 1 x 7 Ah peut être intégrée à l'alimentation en coffret AD1203R pour secourir un dispositif de verrouillage. SEWOSY propose ce type d'accumulateur dans sa gamme d'accessoires.

Son coffret métallique est sécurisé par un verrouillage à clé. Quant au raccordement, il est facilité par le bornier à vis. Cette alimentation dispose d'une protection par fusible électronique (PTC).

Indice de protection : IP40

DES ALIMENTATIONS DOTÉES DE CONTACTS NO/NC

Un relais de signalisation intégré sert à indiquer les éventuels défauts de secteur.
Un deuxième contact NO/NC renseigne sur le niveau de charge de la batterie.

Par ailleurs, ces alimentations 12V DC comprennent un contact inverseur qui envoie un report d'information à la centrale de surveillance si leur coffret est ouvert, ce qui constitue un système d'autoprotection efficace.

Mentions légales - Copyright

TROIS LEDS EN FAÇADE

Sur le boîtier de l'alimentation à découpage, 3 LEDS donnent des informations visuelles à l'utilisateur :

· Présence secteur ;

· Présence 12V DC ;

· Charge batterie : la LED est fixe si la batterie est vide ou chargée, clignotante si la charge est en cours.

ENTRETOISES DE POSE FOURNIES

Pour déporter le coffret d'alimentation du mur, des entretoises sont livrées.
Ce dispositif permet le passage de câble par l'arrière, en cas d'arrivée d'une goulotte.