

**Détails techniques**

Tension d'entrée	230V AC
Tension de sortie	24V DC
Intensité de sortie	2,5A
Autoprotection	Oui
Secourue	Oui



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

Conçues pour fournir du courant aux produits de verrouillage et de contrôle d'accès, ces alimentations à découpage fonctionnent en 24V DC.

À la sortie, elles restituent au maximum 2,5 ampères. Leur coffret métallique est sécurisé par un verrouillage à clé. Elles disposent d'une protection par fusible électronique (PTC).

Un bornier à vis permet de raccorder aisément l'alimentation AD24025R.

Par ailleurs, deux batteries de 7 Ah peuvent être intégrées dans ces alimentations secourues. SEWOSY propose les accumulateurs adaptés dans sa gamme d'accessoires.

PROTECTION ET INFORMATION VIA LES CONTACTS NO/NC

Un système d'autoprotection est inclus dans cette alimentation 2,5 ampères.

Il s'agit d'un contact inverseur qui adresse un signal à la centrale de surveillance quand le coffret est ouvert.

Deux autres relais NO/NC sont également présents dans le dispositif :

- L'un signale les défauts du secteur,
- L'autre informe sur le niveau de charge de la batterie.

3 VOYANTS LUMINEUX

Sur la façade de cette alimentation en coffret métallique, trois LEDS transmettent à l'utilisateur des informations visuelles sur :

- La présence du secteur (LED verte) ;
- La présence du 24V DC (LED verte) ;
- Le niveau de charge de la batterie de secours : la LED orange clignote lorsque la charge est en cours et reste fixe si l'accumulateur est vide ou chargé.

ENTRETOISES DE POSE FOURNIES

Pour déporter le coffret d'alimentation du mur, des entretoises sont livrées.
Ce dispositif permet le passage de câble par l'arrière, en cas d'arrivée d'une goulotte.

INDICE DE PROTECTION

IP40