

**Détails techniques**

Tension d'entrée	230V AC
Tension de sortie	12V DC
Intensité de sortie	5A
Autoprotection	Oui
Secourue	Non



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

Idéales pour alimenter jusqu'à huit caméras de vidéosurveillance, ces alimentations à découpage fonctionnent en 12V DC.

Leur courant de sortie globale s'élève à 5 ampères maximum.

Le contact NO/NC intégré dans cette alimentation à découpage constitue un système d'autoprotection efficace. En effet, en cas de court-circuit accidentel ou volontaire, ce contact inverseur envoie un report d'information à la centrale de surveillance.

DES ALIMENTATIONS ROBUSTES ET SECURISEES

Avec leur coffret en métal sécurisé par verrouillage à clé, les alimentations ADCCTV1205-08 qui bénéficient d'un indice de protection IP40, sont résistantes du point de vue mécanique.

Elles le sont également électroniquement, pour plusieurs raisons :

- Les 8 sorties caméras sont autonomes. Ainsi, une panne sur une sortie n'affecte pas les autres, qui continuent à fonctionner normalement ;
- Une protection PTC la préserve contre les sur-intensités et les courts-circuits ;
- L'interrupteur général permet d'éteindre ou d'allumer l'alimentation.

Le raccordement par bornier à vis facilite la connexion.

DES VOYANTS LUMINEUX POUR L'INFORMATION VISUELLE

La LED verte placée sur la face avant du boîtier renseigne sur la présence secteur.

À l'intérieur de cette alimentation 12V DC se trouvent en tout 8 voyants (un voyant par sortie).

Si le sélecteur de sortie est sur ON et que la caméra est alimentée normalement, la LED correspondante est allumée.

ENTRETOISES DE POSE FOURNIES

Pour déporter le coffret d'alimentation du mur, des entretoises sont livrées. Ce dispositif permet le passage de câble par l'arrière, en cas d'arrivée d'une goulotte.